



PGE Dystrybucja S.A.

INSTRUKCJA
organizacji prac w sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm
zewnętrznych

Zatwierdził:

PGE Dystrybucja S.A.

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Dolecki

LUBLIN, PAŹDZIERNIK 2013 R.



1. Wstęp

1.1. Przedmiot instrukcji

Przedmiotem instrukcji są zasady współpracy PGE Dystrybucja S.A. z firmami zewnętrznymi wykonującymi prace przy urządzeniach elektroenergetycznych będących w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A.

1.2. Zakres stosowania instrukcji

Instrukcja dotyczy prac przy urządzeniach elektroenergetycznych wykonywanych przez firmy zewnętrzne w oparciu o umowy zawarte z PGE Dystrybucja S.A.

1.3. Przeznaczenie instrukcji

Instrukcja przeznaczona jest dla pracowników PGE Dystrybucja S.A. i firm zewnętrznych biorących udział w przygotowaniu i realizacji zadań stanowiących przedmiot umów, o których mowa w pkt 1.2.

1.4. Dokumenty związane

- 1.4.1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity- Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze.
- 1.4.2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (Dz.U. z 2013 r. Nr 4 poz. 492).
- 1.4.3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.)
- 1.4.4. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A..
- 1.4.5. Instrukcje i regulacje związane z przedmiotem umowy obowiązujące w Oddziale PGE Dystrybucja S.A.
- 1.4.6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. Nr 9 poz. 1059).
- 1.4.7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
- 1.4.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
- 1.4.9. Instrukcja stosowania sprzętu ochronnego przy urządzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
- 1.4.10. Instrukcja łączów ruchowych w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.

2. Zasady ogólne

- 2.1. Firmy zewnętrzne mogą wykonywać prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. wyłącznie na podstawie zawartej umowy.
- 2.2. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. wykonywane przez firmy zewnętrzne powinny być organizowane zgodnie z zawartymi umowami, obowiązującymi instrukcjami, dokumentacją, poleceniem pisemnym oraz instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
- 2.3. Polecenia na wykonanie prac mogą wydać wyłącznie poleceniodawcy Oddziału PGE Dystrybucja S.A. na podstawie zgłoszenia pisemnego firmy zewnętrznej.
- 2.4. Wykonywanie czynności łączeniowych oraz dopuszczanie do prac odbywać się będą zgodnie z zasadami obowiązującymi w Oddziale PGE Dystrybucja S.A.
- 2.5. Rozmowy ruchowe prowadzone z dyżurnym dyspozytorem, w zakresie dotyczącym wykonywanych prac przez firmy zewnętrzne winny być nagrywane (rejestrowane).
- 2.6. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności i prac przy urządzeniach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. przez pracowników firmy zewnętrznej bez uzgodnienia z osobą odpowiedzialną za wykonanie postanowień umowy, wskazaną w treści umowy.

3. Upoważnienia

- 3.1. Pracownicy firmy zewnętrznej wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. mogą wykonywać niektóre obowiązki wynikające z przepisów dotyczących eksploatacji tych urządzeń, na podstawie upoważnień otrzymanych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Oddziale PGE Dystrybucja S.A.
- 3.2. Pracownicy dozoru oraz pracownicy służby bhp Oddziału PGE Dystrybucja S.A. upoważnieni są do kontroli zespołów firm zewnętrznych z zakresu przestrzegania przepisów bhp i eksploatacji podczas wykonywania prac. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów mają prawo do przerywania prac zespołu firmy zewnętrznej.

4. Zakres odpowiedzialności

4.1. PGE Dystrybucja S.A. odpowiada za:

- 4.1.1. Koordynowanie wykonywanych poleconych prac z ruchem urządzeń.
- 4.1.2. Udostępnianie obowiązujących instrukcji.
- 4.1.3. Uzgadnianie terminów, harmonogramów prac.
- 4.1.4. Wydawanie poleceń pisemnych na prace.

4.2. Firma zewnętrzna odpowiada za:

- 4.2.1. Zaznajomienie pracowników z instrukcjami obowiązującymi w Oddziale PGE Dystrybucja S.A. dotyczącymi prac objętych umową i złożenie stosownego oświadczenia.
- 4.2.2. Przekazanie i bieżącą aktualizację wykazu zawierającego informacje o uprawnieniach i upoważnieniach osób kierowanych do wykonywania prac określonych w umowie.
- 4.2.3. Wyposażenie osób wykonujących prace przy urządzeniach elektroenergetycznych w sprzęt, narzędzia i środki ochrony niezbędne do bezpiecznego i sprawnego wykonania prac oraz środki łączności uzgodnione ze służbami ruchu.
- 4.2.4. Opracowanie harmonogramu prac i terminowe przekazanie do komórki prowadzącej eksploatację sieci w Oddziale PGE Dystrybucja S.A.
- 4.2.5. Skierowanie do pracy optymalnej liczby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych oraz sprzętu specjalistycznego w celu zminimalizowania czasu trwania wyłączeń.
- 4.2.6. Realizację wykonywanych prac planowych zgodnie z uzgodnionymi terminami i harmonogramem z zastrzeżeniem pkt. 5.3.
- 4.2.7. Bezpieczeństwo podczas wykonywania prac, zabezpieczenie miejsca pracy w trakcie ich trwania oraz po wykonaniu.
- 4.2.8. Jakość wykonanych prac i stan urządzeń po zakończeniu prac.
- 4.2.9. Niezwłoczne powiadamianie komórki prowadzącej ruch sieci o wypadkach przy pracy oraz nieprawidłowościach dotyczących pracy urządzeń elektroenergetycznych.
- 4.2.10. Szkody materialne powstałe na majątku PGE Dystrybucja S.A. oraz odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, spowodowane przez jej pracowników, na zasadach określonych w umowie.

5. Zgłaszanie i uzgadnianie terminów realizacji prac.

5.1. Firma zewnętrzna pisemnie zgłasza gotowość wykonania prac w celu uzgodnienia terminu ich wykonania nie później niż:

- 3 dni robocze przed planowanym terminem realizacji prac pod napięciem,
- 14 dni przed planowanym terminem realizacji prac na urządzeniach SN i nN przy wyłączonym napięciu,
- do 7. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym planowane jest rozpoczęcie prac przy urządzeniach o napięciu 110kV i powyżej.

Zgłoszenie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania firmy lub osoba upoważniona. W dniu poprzedzającym rozpoczęcie prac firma zewnętrzna potwierdza gotowość wykonania prac zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem (nie dotyczy prac pod napięciem).

5.2. Zgłoszenie musi zawierać:

5.2.1. Zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania planowanych prac, proponowaną operatywną gotowość załączenia, nr umowy.

5.2.2. Dane personalne (imię i nazwisko) osób funkcyjnych oraz pozostałych członków zespołu.

5.2.3. Informacje o planowanym wykorzystaniu sprzętu zmechanizowanego (podnośnik, dźwig, koparka itp.).

5.2.4. Numery telefonów kontaktowych osób funkcyjnych wykonujących prace.

5.3. Służby ruchu PGE Dystrybucja S.A. w uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem pracy sieci elektroenergetycznej, mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji uzgodnionych prac.

6. Wykonywanie prac pod napięciem w sieciach PGE Dystrybucja S.A. przez firmy zewnętrzne.

6.1. Prace pod napięciem mogą wykonywać pracownicy posiadający wymagane uprawnienia i upoważnienia.

6.2. Prace należy wykonywać na podstawie instrukcji pracy pod napięciem obowiązujących w Oddziale PGE Dystrybucja S.A.. Osoba uprawniona do

reprezentowania firmy lub osoba upoważniona składa oświadczenie o ich znajomości.

6.3. Upoważnienia do prac pod napięciem nadane przez pracodawcę muszą posiadać wszyscy członkowie zespołu.

7. Zasady samodopuszczeń zespołów pracowników firm zewnętrznych do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

7.1. Pracownicy firm zewnętrznych w ramach samodopuszczenia mogą wykonywać czynności łączeniowe związane z przygotowaniem i likwidacją miejsca pracy pod warunkiem posiadania stosownych upoważnień nadanych przez Dyrektora Generalnego Oddziału PGE Dystrybucja S.A. lub osobę przez niego wyznaczoną.

7.2. Upoważnienia do czynności łączeniowych nadawane są w oparciu o pozytywny wynik egzaminu złożonego przed komisjami egzaminacyjnymi powoływanymi przez Dyrektora Generalnego Oddziału.

7.3. Egzaminowany powinien wykazać się:

- a) znajomością Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.,
- b) Instrukcją łączy ruchowych w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej,
- c) znajomością niniejszej instrukcji,
- d) umiejętnością dokonywania czynności łączeniowych,
- e) umiejętnością prowadzenia rozmów ruchowych,
- f) znajomością technologii przygotowania i likwidacji miejsca pracy,
- g) znajomością zasad zakładania uziemiaczy w miejscu pracy,
- h) zasad stosowania sprzętu ochronnego zawartych w Instrukcji stosowania sprzętu ochronnego przy urządzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Rodzaje urządzeń, przy których dozwolone jest samodopuszczanie zespołów firm zewnętrznych określa Oddział PGE Dystrybucja S.A.